



## Oberon Smart 12V (Zigbee)

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                              | 199N                           |
| <b>EAN Code</b>                                   | 8719979281502                  |
| <b>Statistiekcode</b>                             | 94052190                       |
| <b>Garantie (jaar)</b>                            | 6                              |
| <b>Toepassing</b>                                 | Rand, Terrasse, Auffahrt, Pfad |
| <b>Afmetingen H x B x D</b>                       | 665 mm x 64 mm x 64 mm         |
| <b>Materiaal</b>                                  | Aluminium                      |
| <b>Kleur</b>                                      | Anthrazit                      |
| <b>IP Klasse</b>                                  | IP44                           |
| <b>Beschermingsklasse</b>                         | III                            |
| <b>Boordiameter</b>                               | 0                              |
| <b>Wattage (Totaal)</b>                           | 5                              |
| <b>Netto lichtstroom (Lumen)</b>                  | 212                            |
| <b>Wattage (Per lichtbron)</b>                    | 5                              |
| <b>Aantal lichtbronnen per lamp</b>               | 1                              |
| <b>Energieklasse</b>                              | G                              |
| <b>Lichtkleur</b>                                 | RGB                            |
| <b>Type lichtbron</b>                             | SMD LED                        |
| <b>Artikelnummer lichtbron (Techmar)</b>          | 6332011                        |
| <b>Lichtbron inclusief</b>                        | Ja                             |
| <b>Vervangbare lichtbron</b>                      | Ja                             |
| <b>Lichtbron te vervangen door</b>                | Smart MR16                     |
| <b>Licht richting</b>                             | Überall                        |
| <b>CRI</b>                                        | 80                             |
| <b>Smart</b>                                      | Ja                             |
| <b>Bluetooth / wifi / RF / Zigbee / Infrarood</b> | Zigbee                         |
| <b>Kabellengte (meter)</b>                        | 1                              |
| <b>Minimale omgevingstemperatuur (°C)</b>         | -20                            |
| <b>Maximale omgevingstemperatuur (°C)</b>         | 50                             |
| <b>Aantal armaturen in een verpakking</b>         | 1                              |
| <b>Levensduur (uren)</b>                          | 25000                          |

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dimmer</b>                       | Nee                                              |
| <b>Geschikt voor externe dimmer</b> | Nee                                              |
| <b>Overrijdbaar</b>                 | Ja                                               |
| <b>AC/DC</b>                        | Ja                                               |
| <b>Bijgeleverde accessoires</b>     | F-Verbinder                                      |
| <b>Bevestigingsmateriaal</b>        | Schrauben, Stecker, Erdspieß, Sechskantschlüssel |
| <b>Verstelbaar</b>                  | Nee                                              |
| <b>Gewicht product (kg)</b>         | 1.745                                            |
| <b>Onderwater</b>                   | Nee                                              |

**Licht effect**

